

EFLNシリーズ

名称	EFLN250X	EFLN300X	EFLN400S	EFLN400SH	EFLN400X	EFLN400XH	EFLN700S	EFLN700SH	EFLN700X	EFLN700XH	EFLN1000S	EFLN1000SH	EFLN1200S ^{※3}
対応ランプ	水銀灯250-300W相当		水銀灯400W相当				水銀灯700W相当		水銀灯1000W相当				
			メタハラ200W相当				メタハラ300W相当		メタハラ400W相当				
			セラメタ200W相当				セラメタ270W相当						
全光束	6,500lm	7,900lm	10,000lm	11,000lm	12,000lm	12,000lm	15,000lm	15,000lm	17,000lm	17,000lm	19,000lm	19,000lm	21,000lm
消費電力	51W	62W	84W	84W	98W	90W	125W	114W	135W	130W	150W	146W	172W
発光効率	127.4lm/w	127.4lm/w	119.0lm/w	130.9lm/w	122.4lm/w	133.3lm/w	120.0lm/w	131.5lm/w	125.9lm/w	130.7lm/w	126.6lm/w	130.1lm/w	122.0lm/w
保証期間	5年	5年	5年	5年	5年	5年	3年	3年	5年	5年	3年	3年	3年
定格寿命	60,000時間												
色温度	5,000k / 3,000k												
入力電圧	90~240V												
演色値	5,000k Ra 70 / 3,000k Ra 80												
使用可能温度範囲	-25°C~50°C												
照射角	95° 110° 150° 180°												
IP等級 屋内仕様 / 屋外仕様	屋内仕様 IP55 / 屋外仕様 IP65 E39B口金タイプは屋内専用												
可能オプション	2連・4連結 耐酸性 耐硫化ガス 耐薬品 耐塩害 各種耐性塗装												
E39電源内蔵可能	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
60・65・70°C対応オプション ^{※1※2}	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
セード対応	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

※1 電源別置のみ ※2 △: 60°C迄 □: 65°C迄 ○: 70°C迄 ※3 照射角度45°以内

各種取付オプション

E39



E39B: 口金タイプ

屋内専用モデル

※E39B及び電源別置タイプはPSE適合外

アーム / 屋外用アーム



※ARMB: アームタイプ

※電源別置タイプはPSE適合外となります

重量: 3.5kg/2.5kg

屋内仕様 / 屋外仕様

※屋外で使用される場合はご注文時その旨を必ずお伝え願います。

固定型アーム



※TARMB: 固定型アームタイプ

※電源別置タイプはPSE適合外となります

照射角: 110°のみ

重量: 3.0kg/2.0kg

屋内専用

投光器 / 屋外用投光器



※専用台座の有・無を選択して下さい

※ATB: 投光器タイプ

※電源別置タイプはPSE適合外となります

調整角度: 90° 150°

重量: 2.0kg (電源別置)

屋内専用

カラビナ



HOOKB: カラビナタイプ

設置イメージ

材質: 鉄、メッキ

重量: 2.0kg (電源別置)

屋内専用

電源別置

バイス



※BAB: バイスタイプ (ARMBタイプにバイスを接続)

材質: アルミ、鉄、メッキ

重量: 4.0kg

※電源別置タイプはPSE適合外となります

重量: 2.5kg (長さ50cm) (電源別置)

屋内専用 フランジ

電源別置

チェーン

重量: 2.5kg (長さ50cm) (電源別置)

屋内専用 フランジ

電源別置

チェーン

重量: 2.5kg (長さ50cm) (電源別置)

屋内専用 フランジ

電源別置

チェーン

重量: 2.5kg (長さ50cm) (電源別置)

チェーン



CHB: チェーンタイプ

材質: 鉄、メッキ

重量: 2.5kg (長さ50cm) (電源別置)

屋内専用 フランジ

電源別置

チェーン

重量: 2.5kg (長さ50cm) (電源別置)

屋内専用 フランジ

電源別置

チェーン

重量: 2.5kg (長さ50cm) (電源別置)

屋外設置専用
電源保護カバー[※]



※ ARMB・ATBシリーズを屋外に設置する際は取扱説明書に従って必ず付属の電源保護カバーを取り付けて下さい。屋外用に変更する場合は保証期間が変更になります。

付属品
E39のみ

落下防止用ワイヤー



★照射角について

屋内で使用の場合は、照射角度にご注意下さい。